

Die Sicherungstechnik „Halten“ ist auch mit einer Feuerwehreine und einem in der Einsatzkleidung integrierten Sicherungs- und Rettungssystem (sog. Integriertes Rettungssystem – IRS) durchführbar. Dabei handelt es sich um eine in die Brandschutzjacke integrierte Rettungsschlinge, die mittels eines speziellen Dreivegeverschluss-Karabiners mit einer Selbstsicherungsschlinge verbunden werden kann. Dadurch ist ebenfalls der Aufbau einer Standplatzsicherung für die sichernde Einsatzkraft und in Kombination mit einer Feuerwehreine die Sicherungstechnik „Halten“ bzw. „Zurückhalten“ von einer Absturzkante durchführbar.



Abbildung 51: Übersicht über ein „Integriertes Rettungssystem“. Der schwarze, 80 mm breite Gurt, eine Kombination aus Rettungsschlaufe und Haltegurt, ist in einem Tunnel in der Jacke eingezogen und ist ebenso wie die Selbstsicherungsschlinge aus Aramidfaser gefertigt. (Quelle: Werft)